

## Проблемы при присвоении УГО[..]

07/16/2024 11:46:31

**FAQ Article Print**

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-Электрик	<b>Last update:</b>	10/31/2013 17:32:45
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

БЦО

### Problem (public)

1. Почему не принимается БЦО без номера?
2. Можно ли вводить БЦО русскими буквами?
3. Можно ли использовать спецсимволы в БЦО?
4. Как сделать чтобы к БЦО аппарата добавлялся порядковый номер, например: A1.1 или A1.2?

### Solution (public)

1. В параметрах КОМПАС-Электрик установлен контроль номера в БЦО. Необходимо отключить данную опцию. Для этого на панели инструментов КОМПАС-Электрик откройте Параметры системы, в закладке Текущий проект выберите Графический документ \ УГО \ БЦО и уберите маркер с поля «Наличие номера».
2. Для ввода в позиционное обозначение русских букв необходимо там же отключить опцию «Латинские символы в буквенном коде».
3. Для ввода в позиционное обозначение спецсимволов необходимо там же отключить опцию «Отсутствие спецсимволов».
4. Для того чтобы добавлялся порядковый номер к БЦО аппарата необходимо включить опцию «Добавлять порядковый номер».